Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.advicetech.pl/modul-panel-elfon-optima-op-sl255-domofon-popiel-p-1173.html



Moduł panel Elfon Optima OP-SL255 domofon Popiel

Cena	**707,00 zł**
Numer katalogowy	**265490025**
Kod producenta	**OP-SL-255-P**
Kod EAN	**5905668416970**

Opis produktu

Moduł panela Optima SL255-P z wizytówką adresową - wielowejściowy typu SLAVE w kolorze popiel.

OP-SL255-P Optima, to panel umożliwiający zbudowanie dwu przewodowej instalacji wielowejściowej. Dzięki kasetom SLAVE można połączyć ze sobą 4 wejścia jedną linią unifonów.

OP-SL255-P daje możliwość pracy w trzech systemach konfiguracyjnych, które instalator ustawia w menu.

Do działania systemu dwuwejściowego potrzebne sąunifony, elektrozaczep i zasilacz AC 20.

Moduł panela Optima SL255-P z wizytówką adresową

- automatycznie podgrzewanie wyświetlacza – zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone
- dodatkowy przekaźnik umożliwiający wysterowanie urządzenia zewnętrznego
- wejście KE pozwalające na podłączenie przycisku zwiernego (NO) – możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przekaźnika, obu jednocześnie)
- automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów
- możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
- wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
- trwała i wygodna w użyciu klawiatura gwarantuje niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej słuchawce
- panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym
- obudowa w kolorze popiel
- wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm
- wymiary części natynkowej: 124x258x11mm
- ilość: 1 szt.

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki

przewód YTKSY 1x2x0,8mm - 600 m

przewód YTKSY 1x2x0,5mm - 350 m

Dane techniczne

- Panel przedni: ZnAl
- Głośnik: impedancja 8 Om
- Wzmacniacz: kl. AB 1W analogowy
- Wejście: KE
- Wyjście: przekaźnikowe NO
- Klawiatura: numeryczna, podświetlana
- Wyświetlacz: LCD graficzny 128x64
- Zakres częstotliwości: 200Hz - 4kHz
- Zakres temperatury roboczej: -20^{o}C - 70^{o}C
- Zakres temperatury przechowywania: -20^{o}C - 70^{o}C
- Wilgotność względna: maks. 95% bez kondensacji
- Wyjście elektrozaczepu: normalny, rewersyjny, napięcie stałe, napięcie zmienne
- Napięcie zasilające: AC 14V
- Wybieranie: nr lokalu
- Współczynnik ochrony: IP 44
- Klasa: IK08
- Ilość obsługiwanych unifonów/monitorów: 255
- Ilość wejść w systemie: 4 wejścia równorzędne
- Kamera CCD 700 TVL: brak
- Ilość kluczy RFID: 20 dla lokalu, 8 ogólnych, 8 serwisowych
- Kody wejścia: 1 dla lokalu, 8 ogólnych, 1 serwisowy
- Dodatkowe wejście (KE): możliwość podłączenia przycisku zwiernego
- Maks. pobór prądu: 1,0 A
- Pobór prądu podczas czuwania: 350 mA bez elektrozaczepu
- Maks. obciążenie wyj. elektrozaczepu: do 700 mA
- Maks. obciążenie wyj. dodatkowego (NO,CON): 5A 250V AC / 30V DC lub 10A 125V AC
- Rodzaj montażu: decyduje rodzaj obudowy (natynkowa / podtynkowa)
- Możliwosć przekierowania połączenia na telefon: po dokupieniu modułu GSM
- System: jednowejściowy / wielowejściowy / wielostrefowy
- Maksymalna odległość od panelu do ostatniego unifonu: 600 m
- Standardowe okablowanie: 2-żyłowy UTP kat. 5E (system **jednowejściowy** audio); 4-żyłowy UTP kat. 5E (system **wielowejściowy** - audio+komunikacja, **jednowejściowy** - audio+wideo), 6-żyłowy UTP kat. 5E (system **wielowejściowy** - audio+wideo+komunikacja).

Główne funkcje ułatwiające instalację

- tryb instalacji – umożliwia nawiązanie połączenia panel – unifon z poziomu unifonu, dzięki czemu instalator może w pojedynkę testować instalowany system
- test unifonów – panel automatycznie potrafi wyszukać unifony, których słuchawka jest nieprawidłowo odłożona

Główne możliwości konfiguracyjne

- numeracja lokali – nr lokalu może być dowolna liczba z zakresu 1-9999, możliwe jest dodanie nieciągłych zakresów numeracji, dla których panel automatycznie przypisze fizyczne nr unifonów, dla każdego dodanego nr lokalu, możliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu, na inny, wolny nr fizyczny słuchawki.
- ustawienie szeregu parametrów ogólnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)
- personalizacja ustawień dla danego lokalu (np. rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia)
- system kodów - otwarcie zamka:8-cyfrowy kod serwisowy umożliwiający także dostęp do konfiguracji systemu 8 kodów ogólnych (4-cyfry)4-cyfrowy kod indywidualny dla każdego z obsługiwanych lokali (255)panel pozwala na wygenerowanie unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodów indywidualnych w oparciu o podany przez instalatora 8-cyfrowy numerwybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)

UWAGA! Do panelu należy dokupić obudowę podtynkową lub natynkową. Oba modele są dostępne na naszych aukcjach.